

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРИНЯТО

на заседании
педагогического совета
МБОУ «Головановская ОШ»
Протокол № 7
от «28» 02 2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор
«Головановская ОШ»
М.Т. Колобова
Приказ № 45
«28» 02 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 9

ПРИ РАБОТЕ НА КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте (за исключением лиц, освобожденных от прохождения инструктажей на рабочем месте), обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. При работе на копировально-множительной технике на работника воздействуют следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;
- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
- электромагнитное излучение;
- шум, обусловленный конструкцией аппаратов;
- химические вещества, выделяющиеся при работе аппаратов.

1.3. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, требования производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

1.4. Запрещается находиться в зоне эксплуатации копировально-множительной техники в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.5. Работник несет ответственность за соблюдение настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.2. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При выполнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других работников.

3.2. Во время работы обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их.

- 3.3. Не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту.
- 3.4. Не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками.
- 3.5. Не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы.
- 3.6. Не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук.
- 3.7. Не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден.
- 3.8. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети.
- 3.9. Запрещается перемещать аппараты.
- 3.10. Все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети.
- 3.11. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
- 3.12. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.13. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.
- 3.14. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.


4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.
- 4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):
- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
 - сообщить в пожарную охрану;
 - приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание приступить к эвакуации.
- 4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.
- 4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь по принципу «само- и взаимопомощи» и немедленно сообщить о случившемся лично или по телефону непосредственному руководителю.

Сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 5.1. Остановить оборудование, выключить общий выключатель, привести в порядок рабочее место.
- 5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить системному администратору.

Инструкцию разработала  М.Г.Колобова