

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»**

СОГЛАСОВАНО
Протокол ПК
от 02.02.2024г. № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом МУДО ЦВР
от 22.02.2024г. № 86

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СНЯТИЮ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ
И ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ
(И-001-2024)

1. Охранная сигнализация.

Охранная сигнализация (далее - ОС) предназначена для автоматического дистанционного контроля периметра помещения «Объекта» с целью выявления несанкционированного проникновения на «Объект» (далее «проникновение»), а также экстренного вызова группы быстрого реагирования (далее - ГБР) или специализированной службы.

2. Перед постановкой на охрану:

- 2.1. Проверить, чтобы в охраняемых помещениях не было людей.
- 2.2. Убедиться в том, что на объекте выключены все электроприборы, которые могут стать причиной пожара.
- 2.3. Проверить, что окна, форточки, люки, решетки, жалюзи, двери целы, исправны и закрыты на запоры и замки.
- 2.4. Конструктивно, путём контроля, убедиться в отсутствии препятствий в зоне действия элементов охранной и/или охранно-пожарной сигнализации.
- 2.5. Одеться и заранее взять собой все необходимые вещи и ключи.

3. Постановка под охрану:

- 3.1. С помощью охранной панели (клавиатуры) нажать клавишу 20 - поставить «Объект» на охрану.
- 3.2. В случае правильного нажатия клавиши начнется отсчет времени (с сигналом) задержки на выход, в течение которого необходимо покинуть объект по заранее согласованному с технической службой маршруту, закрыть на ключ входную дверь и проверить надёжность его механического закрытия.
- 3.3. Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory):
 - 3.3.1. Приложить ключ к электросчитывателю, индикатор на считывателе будет мигать и останется в таком же положении, что говорит о правильной постановке.

3.3.2. Примечание: если постановки нет - чаще всего открыто окно, не закрыта дверь, либо в помещении остались люди.

4. Снятие с охраны.

4.1. Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory):

4.2. Приложить ключ к электросчитывателю, индикатор на считывателе будет мигать и останется в таком же положении, что говорит о правильной постановке.

4.3. Примечание: если постановки нет - чаще всего открыто окно, не закрыта дверь, либо в помещении остались люди.

4.4. При снятии «Объекта» с охраны: перед открытием входной двери приложить ключ к электросчитывателю и открыть входную дверь.

4.5. Не входя вглубь помещения, с помощью клавиши 20 на охранной панели (клавиатуры) отжать клавишу 20 - снять «Объект» с охраны (подтверждением снятия с охраны «Объекта», в данном случае будет являться погасший светоиндикатор на считывающей панели). Процедура снятия окончена.

Примечание: телефон оперативного дежурного частной охранной организации ЧОО «Вымпел» - 8 (8152) 44 03 93

Инструкцию разработал зам. директора по безопасности: Я.И.Гречка